MétéoMédia

CABLE TV DES PLATEAUX
106, CHEMIN DE LA CHÂINE DE ROCHES
ST-JEAN DE MATAPÉDIA
G0J 2S0
ATTN.: DANIEL BLAQUIÈRE

TÊTE DE RÉSEAU : ST-VIANNEY

AUX CABLODISTRIBUTEURS AFFILIÉS À MÉTÉOMÉDIA

OBJET : INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE TÊTE DE RÉSEAU NÉCESSAIRES À LA RÉCEPTION DU SIGNAL DE MÉTÉOMÉDIA.

Toute l'équipe de Météomédia est heureuse d'offrir sa programmation à vos abonnés. Nous tenons également à vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre entreprise ainsi qu'à notre service.

Afin de continuer la diffusion de Météomédia, vous trouverez une pièce d'équipement:

* Un IRD (Integrated Receiver Decoder) qui permet la réception du signal satellite et qui le convertit en un signal analogue qui porte le numéro de série : DÉJÀ LIVRÉ

* Un PMX qui insère les conditions et prévision météo locales qui porte le numéro de série : **15452**

Vous trouverez aussi un guide d'installation de ces équipements afin de vous faciliter la tâche.

IL EST IMPORTANT QUE CET ÉQUIPEMENT SOIT INSTALLÉ À LA TÊTE DE RÉSEAU POUR LAQUELLE IL A ÉTÉ CONFIGURÉ. CE IRD ET CE PMX ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS LOCALES QUI SERONT DIFFUSÉES À PARTIR DU SITE DE RÉCEPTION IDENTIFIÉS SUR L'ÉTIQUETTE D'EXPÉDITION.

Veuillez garder en filière le numéro de série du IRD et du PMX afin de faciliter les communications avec l'équipe technique de Météomédia dans l'éventualité ou des problèmes techniques venaient à se produire.

Si vous désirez davantage d'informations ou si vous avez des questions quant à l'installation de ces nouveaux équipements, notre service technique est à votre disposition 24 heures par jour, 7 jours semaine. Vous pouvez rejoindre le service technique de Météomédia au (514) 597-0232 Ext. 162.

Merci de contribuer à faire de **Météomédia** le **NUMÉRO 1** en information météorologique au Québec.
Veuillez recevoir l'expression de nos meilleures salutations.

Jacques Portelance
Technicien Service aux Affiliés

UNE DIVISION DE PELMOREX COMMUNICATIONS INC.
BUREAU 251
1755, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST
MONTRÉAL, QUÉBEC
H2K 4P6
TÉLÉPHONE: (514) 597-1700
TÉLÉCOPIEUR: (514) 597-2981

MétéoMédia

OBJET: **INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION DU RÉCEPTEUR SATELLITE DIGITAL (IRD (D9223), PMX-1500 ET DU MODULATEUR**

NOTE : **ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ANTENNE EST TRÈS BIEN POSITIONNÉE ET RENCONTRE LES PARAMÈTRES SUIVANTS :**

- **ANIK E-2 (Bande C)**
- **Transpondeur 10-A**
- **Polarisation horizontale**
- **Fréquence du L-Band : 950 à 1450 MHz**

---

1. Installez le récepteur satellite à proximité du PMX-1500, dû à la restriction du câble data qui est d'une longueur de six (6) pieds maximum.

2. Reliez le signal provenant du **LNB** au IRD.

3. Branchez un moniteur vidéo à la sortie MONITEUR du IRD.

4. Appuyez sur STANDBY, l'afficheur indiquera 105 qui est le canal virtuel de MétéoMédia. Allez à l'item 14.

5. Si l'afficheur indique 0

6. Appuyez sur la touche **MENU**.

7. Appuyez sur le bouton **2** pour **UNLOCK**.

8. Appuyez sur le bouton **9** pour obtenir le **INSTALLER MENU**.

9. Le curseur apparaîtra sur la ligne **BAND**, celle-ci devra être sur **C (si différent, appuyez sur CHAN UP pour obtenir C)**.

10. Assurez-vous de l'exactitude des paramètres suivants :

UNE DIVISION DE PELMOREX COMMUNICATIONS INC.
BUREAU 251
1755, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST
MONTRÉAL, QUÉBEC
H2K 4P6
TÉLÉPHONE: (514) 597-1700
TÉLÉCOPIEUR: (514) 597-2981

- FRÉQUENCE L-BAND : 1070.00 MHz
- RATE: 7/8
- TUNER GAIN: low
- VIDEO STANDARD: 525:NTSC
- SWIFT SELECT: RF
- SECONDS TO NO SIGNAL: 0
- POLARIZATION: H
- NETWORK ID: 0

NOTE : Pour changer un paramètre, appuyez sur **NEXT** jusqu'à la position de l'item désiré et utilisez le bouton **CHAN UP** pour le modifier.

11. Appuyez sur le bouton **YES** pour sauvegarder les paramètres en mémoire.

12. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour revenir au service vidéo.

13. Composez **105** sur le clavier numérique pour obtenir le service MétéoMédia.

14. Branchez le câble data fourni sur le **DB25** du IRD au **DB9** du PMX-1500.

15. Reliez la sortie **VIDÉO** du IRD au **VIDÉO INPUT 2** du PMX-1500.

16. Reliez la sortie **BALANCED AUDIO 1 LEFT** du IRD à **L'AUDIO IN** du MODULATEUR. Assurez-vous que les sorties audio soient en position stéréo (l'interrupteur mono/stereo est situé de chaque côté des connecteurs audio)

17. Reliez la sortie **VIDÉO OUT** du PMX-1500 au **VIDÉO IN** du MODULATEUR.

18. Reliez votre sortie **RFout** de votre MODULATEUR à votre réseau.

19. Maintenant vous pouvez démarrer le **IRD et le PMX-1500.**

20. Assurez-vous que les signaux audio et vidéo soient bien présents à la sortie du **IRD.**

21. Si oui, vous commencerez à apercevoir le contenu de la programmation dans la prochaine heure. Le PMX-1500 peut prendre environ 3 à 4 heures pour recevoir toutes les données.

22. Si non, communiquez avec notre service technique au **(514) 597-0232** poste **162**.

96-12-17

INSTALLATION DU NOUVEAU LOGICIEL

Insérer la disquette rouge (profil météorologique individuel) et activer l'appareil (power on). N.B. Il est important que la disquette soit insérée avant la mise sous tension afin de permettre la lecture de la disquette. Lors du transfert des informations de la disquette vers le décodeur, le vidéo provenant du récepteur-satellite devrait être présent à la sortie du décodeur. Lorsque le transfert du contenu de la disquette rouge sera terminé, la sortie vidéo du décodeur disparaîtra. Prévoir moins de 1 minute pour cet étape. N.B. Si après 5 minutes l'appareil n'a pas réagi, communiquer sans tarder avec le technicien de service au numéro indiqué plus bas.

Fermer l'appareil (power off).

Retirer la disquette rouge et conservez la pour référence ultérieure

Insérer la disquette noire (images graphiques) et réactiver à nouveau l'appareil (power on). N.B. La disquette noire doit demeurer en tout temps dans l'appareil

Votre décodeur est maintenant en mesure de recevoir les commandes qui serviront à présenter les informations dites locales; il faut prévoir environ une heure avant que l'appareil soit entièrement opérationnel

N'hésitez pas à communiquer avec le technicien de service en tout temps afin d'obtenir de plus amples informations en composant le :
(514) 597-0232 poste 162

SCEMATIC FOR IRD,
PMX-1000 AND THE MODULATOR
FOR THE CABLE HEAD-END.

95 SEPTEMBER 11

