205 — 1090
7/8
5
2
1

Denise 4663-0
Moïse 4642-0

Météo Média
Experts en tout temps

INSTALLATION DU NOUVEAU LOGICIEL PMX-1500

ÉTAPE UN

Insérer la disquette de couleur NEON dite LOGICIEL dans le lecteur du PMX-1500, (profil météorologique individuel) et activer l'appareil (mettre sous alimentation).
N.B. : Il est important que la disquette soit insérée avant la mise sous tension afin de permettre la lecture de la disquette. Lors du tranfert des informations de la disquette vers le décodeur (PMX), le vidéo provenant du récepteur satellite devrait être présent à la sortie du décodeur. Lorsque le transfert du contenue de la disquette NEON sera terminé, la sortie vidéo du décodeur disparaîtra fesant place à une image noir. Prévoir moins de 1 minute pour cet étape. N.B. : Si après 5 minutes l'appareil n'a pas réagi, veuillez svp communiquer sans tarder avec le service de soutien technique de MétéoMédia dont le némuro est mentionné plus bas.

ÉTAPE DEUX

Couper l'alimentation du PMX en utilisant l'intérupteur vert au devant de l'appareil.

Retirer la disquette de couleur NEON et conservez la pour référence ultérieur.
N.B. : Toujours gardé la disquette LOGICIEL a proximité de l'appareil.

Insérer la disquette NOIR IMAGE et réactiver à nouveau l'appareil. Prennez note que la disquette dois rester en permanence dans le PMX-1500.

Votre décodeur PMX-1500 est maintenant en mesure de recevoir les commandes qui serviront à présenter les informations dites locales. Il faut prévoir environ une heure avant que l'appareil soit entièrement opérationnel. Pour obtenir vous informations météorologiques plus rapidement nous vous suggèrons de communiquer avec le service de soutien technique de MétéoMédia et faire une demande de transmission locale pour votre décodeur PMX-1500.

N'hésitez pas a joindre notre service technique pour toute question se rapportant a l'installation de nouveau logiciel ou pour toute autre question d'ordre technique se rapportant a nos installations. Notre service technique offre un soutien du dimanche au samedi de 5 am à 1 am en composant le (514) 597-0232 poste 2162.

- FRÉQUENCE L-BAND : 1070.00 MHz
- RATE: 7/8
- TUNER GAIN: low
- VIDEO STANDARD: 525:NTSC
- SWIFT SELECT: RF
- SECONDS TO NO SIGNAL: 0
- POLARIZATION: H
- NETWORK ID: 0

NOTE : Pour changer un paramètre, appuyez sur **NEXT** jusqu'à la position de l'item désiré et utilisez le bouton **CHAN UP** pour le modifier.

11. Appuyez sur le bouton **YES** pour sauvegarder les paramètres en mémoire.

12. Appuyez sur le bouton **VIEW** pour revenir au service vidéo.

13. Composez **105** sur le clavier numérique pour obtenir le service MétéoMédia.

14. Branchez le câble data fourni sur le **DB25** du IRD au **DB9** du PMX-1500.

15. Reliez la sortie **VIDÉO** du IRD au **VIDÉO INPUT 2** du PMX-1500.

16. Reliez la sortie **BALANCED AUDIO 1 LEFT** du IRD à **L'AUDIO IN** du MODULATEUR. Assurez-vous que les sorties audio soient en position stéréo (l'interrupteur mono/stereo est situé de chaque côté des connecteurs audio)

17. Reliez la sortie **VIDÉO OUT** du PMX-1500 au **VIDÉO IN** du MODULATEUR.

18. Reliez votre sortie **RFout** de votre MODULATEUR à votre réseau.

19. Maintenant vous pouvez démarrer le **IRD et le PMX-1500.**

20. Assurez-vous que les signaux audio et vidéo soient bien présents à la sortie du **IRD.**

21. Si oui, vous commencerez à apercevoir le contenu de la programmation dans la prochaine heure. Le PMX-1500 peut prendre environ 3 à 4 heures pour recevoir toutes les données.

22. Si non, communiquez avec notre service technique au **(514) 597-0232** poste **162.**

96-12-17

MétéoMédia

OBJET: **INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION DU RÉCEPTEUR SATELLITE DIGITAL (IRD (D9223), PMX-1500 ET DU MODULATEUR**

NOTE : **ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ANTENNE EST TRÈS BIEN POSITIONNÉE ET RENCONTRE LES PARAMÈTRES SUIVANTS :**

- **ANIK E-2 (Bande C)**
- **Transpondeur 10-A**
- **Polarisation horizontale**
- **Fréquence du L-Band : 950 à 1450 MHz**

---

1. Installez le récepteur satellite à proximité du PMX-1500, dû à la restriction du câble data qui est d'une longueur de six (6) pieds maximum.

2. Reliez le signal provenant du **LNB** au IRD.

3. Branchez un moniteur vidéo à la sortie MONITEUR du IRD.

4. Appuyez sur STANDBY, l'afficheur indiquera 105 qui est le canal virtuel de MétéoMédia. Allez à l'item 14.

5. Si l'afficheur indique 0

6. Appuyez sur la touche **MENU**.

7. Appuyez sur le bouton 2 pour **UNLOCK**.

8. Appuyez sur le bouton 9 pour obtenir le **INSTALLER MENU**.

9. Le curseur apparaîtra sur la ligne **BAND**, celle-ci devra être sur **C (si différent, appuyez sur CHAN UP pour obtenir C)**.

10. Assurez-vous de l'exactitude des paramètres suivants :

UNE DIVISION DE PELMOREX COMMUNICATIONS INC.
BUREAU 251
1755, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST
MONTRÉAL, QUÉBEC
H2K 4P6
TÉLÉPHONE: (514) 597-1700
TÉLÉCOPIEUR: (514) 597-2981